

Mixerförstärkare med 4 zoner 100 V - Monacor PA-12040



Med den här förstärkaren som grund kan du bygga ihop ditt eget skräddarsydda ljudsystem med passande högtalare för upp till 4 olika zoner

Du kan styra ljudet till de zoner du vill, och hur starkt det ska vara i respektive zon. Lämpligt för t ex pub, restaurang, idrottsanläggning, skidanläggning, motoranläggning eller ridanläggning.

Börja med att bestämma vilka ytor du vill ljudsätta och var du vill placera zonförstärkaren.

Varje zon på förstärkaren kan leverera en total uteffekt på 120 watt. Totala högtalareffekten/zon ska inte överstiga 120 watt.

Om du t ex vill ljudsätta en ridanläggning där du har följande ytor kan du göra som

nedan:

Zon 1 ridhus manege, 2 st Monacor IT-400TW total effekt $2 \cdot 60 = 120$ watt

Zon 2 ridhus läktare, 1 st Monacor IT-400TW total effekt $1 \cdot 60 = 60$ watt

Zon 3 framridning, 2 st Monacor IT-400TW total effekt $2 \cdot 60 = 120$ watt

Zon 4 Cafe, Monacor EUL-60 (paket 2 st) inomhushögtalare total effekt $2 \cdot 15 = 30$ watt

Skrolla längre ner för att se högtalaralternativ och tillbehör.

Gör så här. Skriv ner vilka av högtalarna och hur många du behöver till respektive zon. Lägg dessa i varukorgen. Lägg zonförstärkaren i varukorgen samt lägg också ner högtalarkabel och övriga tillbehör som du vill ha i varukorgen.

Ring oss på 08-668 37 70 om du vill ha hjälp att sätta ihop paketet.

Om du behöver en mindre mixerförstärkare 100 Volt med zoner hittar du det här eller en mixerförstärkare på 240 Watt med en zon här.

Specifikationer Monacor PA-12040

4 x 120 WRMS, 100 V and 4 ohm/8 ohm operation

Perfect utilisation of the capacity and reliable protection of the connected speakers due to an integrated limiter

3 inputs microphone/line via comb. jacks

2 inputs line stereo via RCA jacks

Each input channel with gain control, 2-way tone control, channel mute switch and routing switch for zones

Microphone inputs with +46 V phantom power, can be switched on additionally as required

Priority function for channels 1-3, switchable

Independent paging input, can be routed to all zones

4 zone outputs, can be controlled individually

Zone and monitor line outputs for additional amplifiers or recorders

Connection for monitor speakers

Level control via VU meters for zone and monitor

Adjustable headphone output

Fan-cooling

230 V mains operation

Output power 4 x 120 WRMS

4 x 170 WMAX

Mic/line 5 mV/4 k ohm, 100 mV/10 k ohm

Line 100 mV/30 k ohm

Telephone paging 40 mV/5 k ohm

Speakers

4 x 25 V/70 V/100 V, 4 ohm/8 ohm

Monitor speakers

8 ohm/1 W
Line (zone)

1.7 V, bal.
Line (mix out)

3.95 V
Frequency range 50-17,000 Hz
Bass

±10 dB/100 Hz
Treble

±10 dB/10 kHz
S/N ratio, mic > 65 dB
S/N ratio, line > 75 dB
THD < 1 %
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Power supply 230 V~/50 Hz/1,200 VA
Dimensions 482x133x410 mm, 3 RS
Weight 20.5 kg
Mic/line 3 x 6.3 mm/XLR comb.
jack, bal.

2 x RCA L/R
Paging screw terminal
Priority screw terminal
Line (zone) screw terminal
Line (mix out) screw terminal
Headphones 3.5mm stereo jack
Speakers (monitor) screw terminal
Speakers (zone) screw terminal
Power supply 3-pin IEC jack

Exempel på användare

Stäketryttarnas hästsportförening, Kungsängen
Bar och ät, Vetlanda
Falun vildvattenpark, Falun
Getbergets alpina If-Skidor, Fränsta
Älvsjö idrottsplats, Älvsjö
Luleå sörbyars ridklubb, Luleå
Hela människan, Tumba
Lövångers ryttarsällskap, Lövånger
RECO Equestrian Ab, Mariehamn
Österåkers friidrottsarena, Åkersberga

Artikelnummer 85684

-
-