

100V ljudsystem förstärkare, 120 Watt - Adastra RM120



100-Voltsförstärkare 120 Watt med inbyggd bluetooth

förstärkaren med 5 kanalig mixer är enkel att sköta. Du kan **koppla in din mobil via bluetooth** och en mikrofon som använder sig av talk over funktion d v s att **volymen på musiken går ner automatiskt när du talar i mikrofonen.**

- Bluetooth
- Talk over
- **3 mikrofoningångar**
- 2 line-in ingångar
- **FM radio**
- USB/SD spelare

Specifikation 100V ljudsystem förstärkare, 120 Watt - Adastra RM120

5 kanals mixer
+48V Fantommatning
Inbyggd USB/SD-ljudspelare
Inbyggd FM-tuner
Bluetooth-anslutning
Externt likströmsalternativ
8 Ohm eller 100V linje högtalarutgång
2U 19" rackmonterbar (racköron medföljer)
Strömförsörjning 110/240Vac, 50/60Hz (IEC)
DC-ström 24Vdc (skruvterminaler)
Ingångar Mic XLR, 2 x mic/line-jack, 2 x RCA-linje
Ingångskänslighet: mic 1 (balanserad) -53dBV
Ingångsimpedans: mikrofon 1 5k ohm
Ingångskänslighet: linje (obalanserad) -15dBV (-18,5dBV linje 5)
Ingångsimpedans: ingångar 2-5 1k ohm
Linjeutgång RCA
Styr Mic1, mic/line2+3, line4+5, bas, diskant, mastervolym
Equalizer: bas 100Hz $\pm$ 10dB
Equalizer: diskant 10kHz $\pm$ 10dB
Omkopplare på baksidan Phantom, Vox, Mic/Line (2 + 3)
Fantomeffekt +20V (mikrofon 1 ingång)
Ljudkälla USB/SD-spelare, FM-tuner och Bluetooth-mottagare
Bluetooth version 2.0
THD <1,0 %
Mått 433 x 320 x 89 mm

Effekt 120W
Uteffekt 120Wrms
Högtalarutgångar 100V / 8 Ohm / COM-terminaler
Högtalarbyte N/A
Vikt 8,36 kg

Läs mer om produkten på tillverkarens hemsida

Få 100V ljudsystem förstärkare, 120 Watt - Adastra RM120 inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Liknande produkter att överväga: 100 Volts ljudförstärkare

Artikelnummer 75036
5015972192726

-