

Ljudanläggning för bakgrundsmusik, 6 högtalare - Large



Att spela bakgrundsmusik ger en ombonad och behaglig känsla för dina besökare

Med den här ljudanläggningen kan du enkelt förbättra känslan och trivseln i dina lokaler.

Anläggningen har ett behagligt ljud för bakgrundsmusik och är enkel att montera. Det går även att göra utrop.

- **3 års garanti**
- **Gratis streaming med Stim-fri musik i 2 månader ingår**
- Högtalarna har snygg och stilren design
- Högtalarna tar liten plats: **215x290x172 mm**

- Enkel att montera själv eller med hjälp av vanlig elektriker

Exempel på användningsområden: butik, restaurang, hotell, lager, cafe, kontor, showroom, galleri, bilhall m m

Följande ingår:

6 st. Monacor Wall-06T/WS
1 st. Monacor PA-312 mixerförstärkare
1 st. AUX-kabel 2 meter - ACA-1735 Minitale-RCA
Högtalarkabel ingår ej, se tillbehör

Hur många högtalare kan man koppla till förstärkaren? Om du driver alla högtalarna på full effekt 15 watt/st så kan du koppla in totalt upp till 8 st högtalare. Om du drar ned effekten till 7.5 watt/st så kan du koppla in upp till 16 st högtalare. **Det vanligaste är att man ställer högtalarna på 7,5 watt/st när det gäller bakgrundsmusik och utrop.**

Ljudsystemet består av 4 st snyggt designade vita högtalare och en förstärkare. Det du behöver lägga till för att systemet ska vara komplett är högtalarkabel, en aux-kabel om du vill spela musiken från mobiltelefon, tablet eller dator. Det bästa alternativet är dock att ansluta sig till en professionell musikstreaming-tjänst för att få rätt matchning mellan musik och kunder.

Royalty-fri musik, komigång direkt

När du köper ditt ljudsystem hos oss **ingår också 2 månader gratis Stimfri-musik från Musikbutiken streaming.** Mejla oss så skickar vi ut dina inloggningsuppgifter, därefter behöver du bara ladda upp spelaren till din enhet och koppla enheten till ljudsystemet. Nu har du ett komplett system med både ljudanläggning och musik.

Monacor EUL-60 100V 2-vagshögtalare med 6.5" bas och 11mm diskant

- 2-vägs högtalare med 6.5" bas och 11mm diskant
- 100V, 15W/16A, 1000Hz
- 2-vägs högtalare med 6.5" bas och 11mm diskant
- 100V, 15W/16A, 1000Hz

Specifikationer för EUL-60

Monacor PA-312 1x 120WRMS

Silent operation due to fanless cooling concept
3 microphone inputs, one of which is a balanced input
Mic 1 with priority circuit and adjustable automatic talkover
2 aux inputs
1 telephone input for telephone systems with audio output
Speaker outputs via screw terminals
1 line output
Input and output level controls
2-way tone control for the output
48V phantom power supply for channel 1, can be switched on additionally
482mm (19") rack installation with supplied mounting brackets
Output power 120WRMS, 160WMAX
Mic input 5mV/600 ohm
Line input -

Aux input 350mV/10k ohm
Telephone input 1V/10k ohm
Speaker output 4-16 ohm, 70/100V
Frequency range 50-16,000Hz
Equalizer bass $\pm 10\text{dB}/100\text{Hz}$
Equalizer, treble $\pm 10\text{dB}/10\text{kHz}$
S/N ratio 66dB (mic)
80dB (aux)
THD $\leq 0.5\%$
Power supply 230V/50Hz/450VA
Dimensions 430x88x335mm, 2RS
Weight 7.8kg
Inputs 1 x 6.3mm/XLR (combo)
1 x 6.3mm jack (mic 1)
2 x 6.3mm jack (mic 2-3)
2 x RCA L/R (aux 1-2)
screw terminals (telephone)
Outputs 2 x RCA L/R (line out)

Artikelnummer 63259

-
-