

PA-förstärkare 100 Volt - Monacor PA-1480



100 Volts förstärkare med en uteffekt på 480 Watt

- Kan drivas på 220 Volt eller 24V DC
- Uteffekt 480 Watt
- Låg ljudnivå på kylningsfläkten

Specifikationer PA-förstärkare 100 Volt - Monacor PA-1480

- 1 x 480WRMS
- Switchable 400Hz high-pass filter 6dB/oct.
- Temperature-controlled fan, continuously adjustable
- LED display for clip, protect, excess temperature and output level
- Feed-through output (link)
- Mains operation or 24V emergency power operation

Output power

1 x 480WRMS

Input sensitivity 1.2V, bal.

Output impedance 62V/8 ohm, 70V/10 ohm, 100V/21 ohm

Frequency range 35-20,000Hz, -3dB S/N ratio

> 100dB, A-weighted THD<1%

High-pass filter

400Hz, 6dB/oct. Admiss. ambient temp.0-40 °C

Power supply

230V/50Hz/1,400VA, 24V DC current /40A

Dimensions 483x88x374mm, 2RS

Weight17.5kg

Connections

Signal input XLR / screw terminals

Speaker output screw terminals

Artikelnummer 171110

-
-