

Mixerförstärkare 100-Volt, 1x240Wrms - Monacor PA-324



100-Volts mixerförstärkare med 3 mikrofoningångar och 2 aux-ingångar

Mixerförstärkaren är avsedd för både 100 och 70 Volts-system.

Mixern har **3 mikrofoningångar, 2 aux-ingångar** för t ex mobiltelefon eller surfplatta och 1 masterutgång med en 2-bands tonkontroll.

- **Kanal 1 har prioritetskrets och justerbar automatisk mikrofon talkover.**
-

482mm (19") rack installation med medföljande monteringsfästen.

- 1 lineutgång
- **1 x 240WRMS**
- 3 mikrofoningångar, varav 1 är en balanserad ingång.

- 2 aux-ingångar.
- 1 telefoningång för telefonsystem med ljudutgång.
- Högtalarutgångar via skruvplintar.
- In- och utgångsnivåkontroller.
- 2-vägs tonkontroll för utsignalen.
- **48V fantommatning för kanal 1, som kan slås på vid behov.**

Liknande produkter att överväga: Monacor PA-312

Tekniska specifikationer för Monacor PA-324:

Kanaler 6

Power rating 240 W

Peak music power output (PMAX) 340 W

Ingångar 5 mV / 600 Ω (mik) 350 mV / 10 k Ω (aux), 1 V / 10 k Ω (telefon)

Frekvensomfång 50-16.000 Hz

Equalizer bas $\pm$ 10 dB / 100 Hz

Equalizer diskant $\pm$ 10 dB / 10 kHz

S / N-förhållande 66 dB (mik) 80 dB (aux)

THD $\leq$ 0,5%

Strömförsörjning $\sim$ 230 V / 50 Hz / 740 VA

Nätspänning $\sim$ 230 V

Nätfrekvens 50 Hz

Strömförbrukning, drift 740 VA

Admiss. Omgivningstemperatur. 0-40 ° C

Mått 430 x 88 x 380 mm, 2 RS

Bredd 430 mm

Höjd 88 mm

Djup 380 mm

Rack utrymmen, RS 2

Vikt 16,6 kg

Anslutningar

1 x 6,3 mm / XLR (kombination)
1 x 6,3 mm jack (mic 1)
2 x 6,3 mm jack (mic 2-3),
2 x RCA L / R (aux 1-2),
Skruvplintar (telefon),
1 x RCA L / R (linje ut)

Högeffektiv och mångsidig prestanda

PA-324 är utrustad med en kraftfull förstärkarsektion som ger imponerande effekt och klarhet. Med en 3-kanalsdesign kan du enkelt blanda och justera ljudnivåerna för olika ljudkällor. Varje kanal har individuella kontroller för volym, bas, diskant och panorering, vilket ger dig fullständig kontroll över mixningen.

Flexibla anslutningsmöjligheter

För att möta olika anslutningsbehov är PA-324 utrustad med flera ingångar och utgångar. Den har en mikrofoningång med XLR-kontakt, vilket gör det möjligt att ansluta mikrofon direkt till enheten. Dessutom finns det även linjeingångar för att ansluta andra ljudkällor som mixerbord, externa ljudenheter.

Inbyggd ljudbearbetning och effekter

PA-324 har en inbyggd ljudbearbetning och effektenhet som låter dig anpassa och förbättra ljudet efter behov. Med justerbara equalizerkontroller kan du finjustera frekvensresponsen för att få den önskade ljudkaraktären.

Robust konstruktion och tillförlitlighet

Vi förstår vikten av pålitlig utrustning inom ljudförstärkning, och PA-324 är konstruerad för att klara av krävande installationer.

Flexibilitet och användarvänlighet

PA-324 blandningsförstärkare är utformad för att vara användarvänlig och enkel att installera och använda. Med tydliga kontroller, intuitiv layout och tydlig märkning är det enkelt att navigera och göra justeringar i realtid. Dess kompakta och portabla design gör att den kan transporteras och installeras på olika platser utan problem.

Tillförlitlig ljudåtergivning och klartal

Med högkvalitativa komponenter och avancerad teknik garanterar PA-324 en kristallklar ljudåtergivning och enastående ljudkvalitet. Oavsett om det handlar om tal, sång eller musik, kommer ditt ljud att vara tydligt, balanserat och engagerande. Den höga klartalen gör att varje detalj i ljudet framträder på ett precist sätt, vilket ger en fantastisk ljudupplevelse för både artister och publik.

Kompatibilitet och anpassningsbarhet

PA-324 mixerförstärkare är kompatibel med olika ljudsystem och tillbehör. Den kan också integreras med befintliga ljudsystem och utrustning, vilket gör det enkelt att uppgradera och utöka ditt ljudsystem vid behov.

Med PA-324 mixerförstärkare får du en högpresterande och pålitlig lösning för ljudförstärkning. Dess imponerande prestanda, mångsidighet och tillförlitlighet gör den till ett utmärkt val för professionella ljudtekniker och användare inom ljudförstärkning.

Artikelnummer 174420

-

-