

Ljudsystem för bakgrundsmusik, öppna ytor - 400 m²



Med det här ljudsystemet får du ett heltäckande ljud för bakgrundsmusik och utrop i din lokal

Högtalarna är rundstrålande 360°, vilket gör att spridningen av ljudet blir väldigt bra. **Med två högtalare så täcker du en lokal på ca 400 m².** För att kunna montera högtalaren behövs en takhöjd på minst 4 meter. Förstärkaren har två mikrofoningångar, auxingång och tre bands eq.

- 3-vägs rundstrålande högtalare
- Ljudsystemet täcker ca 400 m²
- **Gratis streaming med Stim-fri musik i 2 månader ingår**
- Hög ljudkvalitet, frekvensomfång 60 - 20000 Hz
- Enkel att montera själv eller med hjälp av vanlig elektriker

- **3 års garanti**

Följande ingår:

2 st. Rundstrålande högtalare 360° - Majorcom IMC 300T EN

1 st. Monacor PA-312 120 watt

1 st. AUX-kabel 2 meter - ACA-1735 Minitale-RCA

Högtalarkabel ingår ej, se tillbehör

Ljudsystem lokal

Med den här anläggningen får du ett smidigt ljudsystem för bakgrundsmusik som täcker och fördelar ljudet över hela lokalen, trots att det endast är två högtalare. Anläggningen finns även i andra storlekar ljudsystem för bakgrundsmusik öppna ytor - 200 m² eller ljudsystem för bakgrundsmusik öppna ytor - 600 m²

Royalty-fri musik, komigång direkt

När du köper ditt ljudsystem hos oss **ingår också 2 månader gratis Stimfri-musik från Musikbutiken streaming.** Mejla oss så skickar vi ut dina inloggningsuppgifter, därefter behöver du bara ladda upp spelaren till din enhet och koppla enheten till ljudsystemet. Nu har du ett komplett system med både ljudanläggning och musik.

Specifikationer för rundstrålande högtalare 360° - Majorcom IMC 300T EN

3-vägs rundstrålande sfärisk högtalare

100V line power / Impedance

10/20/30W

Average coverage 200m²

Bandwidth (Hz) 60 - 20000

Cone (material) Paper

Corps grill (material) Metal

Dimensions (WxHxD) (mm)

Ø 370 x H 260 parabol : Ø 480

Directivity @ 1 KHz 360° H x 160° V

Nominal power RMS 30W

Recommended height of installation 4m

Sensitivity dB (1W/1m) 83

Speaker 6,5" 3 way

Weight (Kg) 4,5

Monacor PA-312

Output power 120WRMS, 160WMAX

Mic input 5mV/600 ohm

Line input -

Aux input 350mV/10k ohm

Telephone input 1V/10k ohm

Speaker output 4-16 ohm, 70/100V

Frequency range 50-16,000Hz

Equalizer bass $\pm 10\text{dB}/100\text{Hz}$

Equalizer, treble $\pm 10\text{dB}/10\text{kHz}$

S/N ratio 66dB (mic)

80dB (aux)

THD $\leq 0.5\%$

Power supply 230V/50Hz/450VA

Dimensions 430x88x335mm, 2RS

Weight 7.8kg

Inputs 1 x 6.3mm/XLR (combo)

1 x 6.3mm jack (mic 1)

2 x 6.3mm jack (mic 2-3)

2 x RCA L/R (aux 1-2)

screw terminals (telephone)

Outputs 2 x RCA L/R (line out)

Artikelnummer 13660

-

-