

Litet mixerbord med bluetooth - Citronic CSD-6



Litet mixerbord med bluetooth - Citronic CSD-6 mixer

Mixerbordet har många funktioner, **4 mikrofoningångar** och en stereoingång.

- Inbyggd bluetoothmottagare
- 4 x combo XLR/jack + stereo jack
- **48V fantommatning**
- Inbyggt reverb

Följande ingår:

- CSD 6 series compact mixer
- 5Vdc power adaptor

Kompaktformat ljudmixer med 2, 4 eller 6 monoingångskanaler och en stereo linjeingång. Varje mono kanal har en kombinations XLR/jack-ingång med individuellt växelbar mikrofon/instrumentimpedans och +48V fantommatning för XLR. Ingångskanalerna har Höglåg EQ och Pan-kontroller. Bluetooth-parkopplingsknappen möjliggör trådlös anslutning till en smartphone eller surfplatta för uppspelning. Alla CSD-mixers har en 16-program DSP-effektsektion med digitala reverb, fördröjningar och modulerings effekter för sång och instrument. Utgången levereras på ett par balanserade XLR-kontakter och erbjuder mycket låg brusoperation för högkvalitativa studio- eller liveframträdanden.

Liknande produkter att överväga: USB mixer

Specifikation litet mixerbord med bluetooth - Citronic CSD-6 Mixer

Bluetooth-parning för smartphone eller surfplatta
16 program, 24-bitars DSP-effektmotor
Individuellt omkopplingsbar +48V fantommatning
Levereras med likströmsadapter
Effects 16 program DSP (24-bitars sigma-delta, 40kHz)
Strömförsörjning 5Vdc 1A (adapter ingår)
Utgång vänster + höger balanserad XLR
Ljudkälla Bluetooth-mottagare
Bluetooth version 2.1 + EDR
Strömförbrukning max 5W
EQ: låg ± 15 dB vid 80Hz
EQ: hög ± 15 dB @ 12kHz
Fantomström +48V individuellt omkopplingsbar (endast XLR-ingångar)
Ingångsimpedans: mic 2k ohm
Ingångsimpedans: instrument 1M ohm
Ingångsimpedans: linje 20k Ohm
Frekvenssvar 20Hz - 20kHz ($\pm 0,5$ B)
THD $< 0,03$ % @ 1kHz
Dynamiskt omfång 102dB
Överhörning: stereo 92dB
Utgångsimpedans 120 Ohm
Max. utgångsnivå 3Vrms

Läs mer om produkten på tillverkarens hemsida

Få litet mixerbord med bluetooth - Citronic CSS-6 Mixer inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Artikelnummer 75128
5015972212240

-