

Slutsteg för pub 4 kanaler - QP2320, CITRONIC



Slutsteg för pub 4 kanaler med möjlighet att koppla in upp till 16 högtalare

Slutsteget har 4 st volymknappar så att du enkelt kan balansera volymen i lokalen.

- Upp till 4 högtalare per kanal K-80
- 4 kanaler
- **4*300 Watt 8 ohm**
- **Möjlighet att ansluta aktiv subbas CASA-15BA**

Liknande produkter att överväga: Ljudanläggning för bakgrundsmusik

Specifikationslutsteg för pub 4 kanaler - QP2320, CITRONIC

Strömförsörjning 230Vac, 50Hz (IEC)
Ingång : linje 4 x XLRf balanserad
Utgång: linje 4 x XLRM (parallell från ingångar)
Ingångsimpedans 20k ohm
Frekvenssvar 5Hz - 50kHz
THD 0,05 %
Svänghastighet 40V/användning
S/N-förhållande 103dB
Styr 4 x kanalförstärkning
Högtalarutgångar 4 x SPK-kontakter
Kretsskydd Kortslutning, DC, överbelastning, mjukstart
Mått 483 x 439 x 88mm

Effekt 4 x 580W
Säkringsklass F12A
Effekt rms @ 8 Ohm 4 x 300W
Effekt rms @ 4 Ohm 4 x 450W
Effekt rms @ 2 ohm 4 x 580W
Vikt 23,5 kg

Få Slutsteg för pub 4 kanaler - QP2320, CITRONIC inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Artikelnummer 75065

-

-