

100V förstärkare - Monacor PA-928D



100V förstärkare 280 Watt med 4 mikrofoningångar och en aux-ingång

Mixerförstärkaren passar för drift av 100-Volts-system på idrottsanläggningar eller för bakgrundsmusik i offentliga lokaler. Då det finns mikrofoningångar kan man också göra utrop/speaker.

- **Uteffekt 1 x 280W**
- Lättviktsdesign
- **4 mikrofoningångar, 1 auxingång**
- Equalizer

Mono klass D PA mixerförstärkare

1 x 280W

Klass D-koncept med PASCAL-förstärkarmodul

Energieffektivt koncept tack vare hög effektivitet

Lättviktsdesign tack vare kompakt switch-mode strömförsörjning

Tyst drift tack vare fläktlöst kylkoncept

4 balanserade mic/line-ingångar

Mic 1 med prioritetskrets och automatisk talkover

Extra anslutning för skrivbordsmikrofon via skruvterminal

1 aux-ingång

Högtalarutgångar via skruvterminaler

Linjeutgång

Insatsanläggning, t.ex. för effektenheter, equalizers, återkopplingsregulatorer

Ingångsnivåkontroll och utgångsnivåkontroll

2-vägs tonkontroll för utgången

48 V fantommatning för varje mikrofoningång, att aktiveras individuellt

Begränsare 8 O/100 V

Löstagbara monteringsfästen

Liknande produkter att överväga: Zonförstärkare 100 Volt

Specifikation 100V förstärkare - Monacor PA-928D

Effekt 280 W

Effekt vid 100 V 280 W/33 O

Kanaler 5

Ingångar 3 mV (mic),

200 mV (linje),

140 mV (aux)

Frekvensområde 20-20 000 Hz

Integrerad limiter ja

Equalizer bas ± 10 dB/100 Hz

Equalizer diskant ± 10 dB/10 kHz

S/N-förhållande ≥ 80 dB

THD $\leq 0,1$ %

Fantomkraft 48 V

Nätspänning $\sim 90-230$ V

Nätfrekvens 50-60 Hz

Strömförbrukning, drift 300 VA

omgivande temp. 0-40°C

Bredd 482 mm

Höjd 88 mm

Djup 275 mm

Rackutrymmen, RS 2

Vikt 5 kg

Anslutningar 4 x XLR (mikrofon/linje),

1 x RCA L/R (aux),

Skruvterminaler (högtalare)

Få 100V förstärkare - Monacor PA-928D inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Artikelnummer 1000146

4007754275797

-